



Redezeitanzeige RZA-604

Redezeitanzeige RZA-604

Die RZA-604 ist eine Countdown Anzeige mit einem einstellbarem Zeitbereich bis zu einer Stunde. Sie wurde speziell für den Einsatz als Anzeige der Redezeit in Tagungszentren entwickelt.

Die Countdown-Anzeige erfolgt auf 4 Zeichen LED-Display's (mm:ss) mit 13mm Zeichenhöhe. Zur Signalisierung der abgelaufenen Redezeit wird ab 00:00 ein Minus vor den Minuten angezeigt und die Anzeige zählt jetzt aufwärts weiter.

Durch Drücken der Taste **Rede Zeit** für ca. 3 Sekunden kann die Anzeige auf den gewünschten Zeit-Wert gestellt werden. Die aktuelle Stelle wird durch Blinken der entsprechenden Ziffer angezeigt und kann mit der Taste **Einstellen** gesetzt werden. Ein nochmaliges Drücken der **Rede Zeit** -Taste wechselt zur nächsten Ziffer. Wurden alle Ziffern erfaßt wird durch nochmaliges drücken der Wert übernommen.

Mit der **Start/Stop**-Taste wird die Counterzeit gestartet. Durch nochmaligen Druck kann die laufende Zeit angehalten und bei Bedarf wieder gestartet werden. Die **Load**-Taste läd die vorher eingestellte Countdownzeit wieder neu.

Zusätzlich sind für eine visuelle Darstellung der Redezeit 3 Schaltkontakte an der Rückseite abgreifbar. Hiermit kann eine Art Redezeit-Ampel dargestellt werden. Der erste Kontakt schließt mit Start des Counters(grüne Lampe), der Zweite(gelbe Lampe) schließt 1min vor Ablauf der Redezeit und der Dritte(roter Lampe) mit Ablauf der Redezeit.

Neben zur Countdownfunktion wird auf 7mm großen LED Displays die aktuelle Uhrzeit quartzgenau angezeigt. Die Uhrzeit kann mit Hilfe der Tasten **Uhrzeit** und **Einstellen** wie oben beschrieben eingestellt werden.

Gehäuse/Abmaße	Schalttafel-Einbaugeschäuse B144 x H72 x T110,5 mm (Ausschnitt nach DIN 43700 → 68 ^{+0,7} x 138 ^{+1,0} mm)
Betriebspannung	24V DC
Countdownzeit	60min
Ausgänge	3 Schaltausgänge
Steuerung	2 Tasten → Start/Stop Load manuell setzen 3 Tasten → Redezeit Einstellen Uhrzeit
Ziffern-Farbe	grün oder rot
Bestell-Nummer	RZA-604 für Schalttafel-Gehäuse andere Ausführungen bitte anfragen